

# PILOTOS LUMINOSOS LED DIGITALES

## Resumen

- Piloto Led digital, voltímetro, amperímetro o frecuencímetro y ademas con diferentes colores
- Posibilidad corriente alterna (AC) de 20-500V AC ó corriente continua (DC) de 5-60V DC
- Utilizan tubo de pantalla digital LED, larga vida útil
- Diámetro de orificio 22mm
- Disponible en diferentes colores (verde, rojo y azul)

## Características técnicas

- Voltaje de trabajo: AC 80/500V, DC 8-150V
- Frecuencia de trabajo: <20MA
- Grado de viabilidad UL94V-2
- Exactitud de medición: 1.0
- Velocidad de medición: >200MS/Tiempo
- Tamaño de orificio de montaje: O 22mm

## Condiciones de trabajo

- Temperatura ambiente: -10 ~ + 55°C
- Presión de trabajo: 80-106KPa
- Humedad relativa del aire: 10-80% (sin condensación)
- Sunniness: no sunniness

Estilo	Dimensiones del esquema	Tipo	Color	Voltaje	Referencia
		Voltímetro AC		20-500V AC	RH10122RAVBL
		Voltímetro AC		20-500V AC	RH10122RAVGR
		Voltímetro AC		20-500V AC	RH10122RAVRE
		Voltímetro DC		5-60V DC	RH10122RDVBL
		Voltímetro DC		5-60V DC	RH10122RDVGR
		Frecuencímetro		0-99 Hz	RH10122RHZGR
		Amperímetro		0-100A	RH10122RAAGR